

Entpackungsanweisung für Qcells Solarmodule in der stehenden Einzelkommissionierung



Sicherheitsinformationen für Qcells Solarmodule

VOR DEM ENTPACKEN

Lesen Sie bitte vor dem Entpacken der Solarmodule unbedingt die vorliegende Anweisung sowie die Installations- und Betriebsanleitung. Eine Nichtbeachtung kann zu Personen- und Sachschäden führen. Um ein sicheres Entpacken zu gewährleisten, sind die nachfolgend genannten Maßnahmen und Richtlinien zwingend einzuhalten. Die Module dürfen ausschließlich durch qualifizierte und autorisierte Fachkräfte entpackt, installiert und in Betrieb genommen werden. Qcells übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, welche durch Missachtung dieser und sonstiger Anweisungen entstanden sind. Die vollständige Installationsanleitung finden Sie im Downloadbereich der Qcells Website unter www.qcells.com.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG!

Verletzungs- & Quetschgefahr durch umfallende Module!

Beschädigung der Module!


Die Solarmodule stehen im gebänderten Verbund sehr stabil. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass die Module bei unsachgemäßem Entpacken und Missachten der nachfolgend genannten Maßnahmen, kippen könnten.

Bitte beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:


- Lagern Sie die Modulpalette trocken, gut belüftet und gesichert. Die Originalverpackung ist bedingt witterungsbeständig.
- Das Modul ist ein Glasprodukt. Gehen Sie mit großer Vorsicht beim Auspacken, Lagern und Transportieren vor.
- Vermeiden Sie beim Lagern und Transportieren eine mechanische Belastung auf die Module (z.B. durch Torsion oder Durchbiegung). Treten Sie nie auf das Modul. Legen Sie keine Gegenstände auf das Modul.
- Schützen Sie die Module vor Kratzern und sonstigen Schäden.
- Tragen Sie das Modul möglichst mit beiden Händen an den Kanten oder tragen Sie es mit einem Glassauger. Mögliche Abdrücke der Glassauger bitte umgehend entfernen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Heben oder tragen Sie Solarmodule nie an den Anschlussdosen oder den Kabeln. Das Ziehen an den Kabeln ist unbedingt zu vermeiden.
- Stellen Sie das Modul nicht ungeschützt auf seinen Kanten ab. Schützen Sie stets die Ecken. Vermeiden Sie eine Beschädigung des Rahmens.
- Die Modulpalette nur in gut belüfteten Räumen entpacken.

Geltende Verpackungssymbole

Halten Sie alle unten aufgeführten Anforderungen zur Palettenhandhabung ein.



DO NOT
STEP ON



THIS SIDE UP




KEEP DRY



DO NOT PULL
THE CABLE



FRAGILE



RECYCLE

Entpacken der Modulpalette - Variante 2 bis 8 Module pro Palette

SCHUTZAUSRÜSTUNG:

- Unbedingt Schutzhandschuhe tragen!

BENÖTIGTES WERKZEUG:

- Teppichmesser
- Seitenschneider/starke Schere

PERSONENANZAHL:

- Es werden mindestens 2 Personen benötigt. Niemals allein arbeiten!




WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch umfallende Module!

Beschädigung der Module!


Die Solarmodule stehen im gebänderten Verbund sehr stabil. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass die Module bei unsachgemäßem Entpacken und Missachten der nachfolgend genannten Maßnahmen, kippen könnten.

1. SCHUTZFOLIE ENTFERNEN




- ➔ Die Schutzfolie vorsichtig mit einem Teppichmesser einschneiden.
- ➔ Darauf achten, dass der Karton dabei nicht beschädigt wird!
- ➔ Folie nach oben hin abziehen.

2. VERBÄNDERUNG LÖSEN



- ➔ Alle Bänderungen vorsichtig mit einem Seitenschneider durchtrennen und entfernen.

3. MODULTRENNER ENTFERNEN



- ➔ Die seitlich platzierten Modultrenner nach oben aus dem Kartonring heben.
 - Vorzugsweise zu zweit arbeiten.


4. PALETTE ENTLADEN



Sobald die Folie der Modulverpackung entfernt wurde, müssen die Module entnommen und gegen ein Kippen gesichert werden.

- ➔ Zu zweit die Module einzeln von der Palette und über den unteren Kartonring heben.

5. SOLARMODULE UMLAGERN



Werden die Module nicht sofort installiert, müssen sie von einer vertikalen Position in eine horizontale Position umgelagert werden.

- ➔ Hierzu die Module auf einer Pappe o.Ä. platzieren und das erste Modul mit der Glasfläche nach oben ablegen.
- ➔ Alle weiteren Module mit dem Glas nach unten aufstapeln.

Entpacken der Modulpalette - Variante 9 bis 21 Module pro Palette

SCHUTZAUSRÜSTUNG:

- Unbedingt Schutzhandschuhe tragen!

BENÖTIGTES WERKZEUG:

- Teppichmesser
- Seitenschneider/starke Schere

PERSONENANZAHL:

- Es werden mindestens 2 Personen benötigt. Niemals allein arbeiten!




WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch umfallende Module!

Beschädigung der Module!


Die Solarmodule stehen im gebänderten Verbund sehr stabil. Jedoch ist nicht auszuschließen, dass die Module bei unsachgemäßem Entpacken und Missachten der nachfolgend genannten Maßnahmen, kippen könnten.

1. SCHUTZFOLIE ENTFERNEN




- ➔ Die Schutzfolie vorsichtig mit einem Teppichmesser einschneiden.
- ➔ Darauf achten, dass der Karton dabei nicht beschädigt wird!
- ➔ Folie nach oben hin abziehen.

2. VERBÄNDERUNG LÖSEN




- ➔ Alle Bänderungen vorsichtig mit einem Seitenschneider durchtrennen und entfernen.

3. KARTONDECKEL ENTFERNEN



- ➔ Den oberen Kartondeckel nach oben über die Module abheben oder vorsichtig auftrennen.
 - Vorzugsweise zu zweit arbeiten.

4. MODULTRENNER ENTFERNEN




- ➔ Den aufliegenden Modultrenner nach oben über die Module abheben.
 - Vorzugsweise zu zweit arbeiten.

5. PALETTE ENTLADEN



- Sobald die Folie der Modulverpackung entfernt wurde, müssen die Module entnommen und gegen ein Kippen gesichert werden.
- ➔ Zu zweit die Module einzeln von der Palette und über den unteren Kartonring heben.

6. SOLAR MODULE UMLAGERN



- Werden die Module nicht sofort installiert, müssen sie von einer vertikalen Position in eine horizontale Position umgelagert werden.
- ➔ Hierzu die Module auf einer Pappe o. Ä. platzieren und das erste Modul mit der Glasfläche nach oben ablegen.
- ➔ Alle weiteren Module mit dem Glas nach unten aufstapeln.